

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR LED LAMP ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE LAMPADA A LED INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LAMPE À LED INSTALLATION ANLEITUNG FÜR LED-LAMPE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LÁMPARA DE LED



Krill 3.5

Projectors / Proiettori / Projecteurs / Spots / Proyectoros



max 4.5W - max 350mA (Vf= 3.5Vdc)

Body in anticorodal aluminium, joint in brass; screen material: glass
Corpo in alluminio anticorodal, snodo in ottone; materiale schermo: vetro
Corps en aluminium anticorodal, articulation en laiton; matériau visière: verre
Körper aus Anticorodal-Aluminium, Kupfergelenk; material Leuchtschirm: Glas
Cuerpo de aluminio anticorodal, articulación de latón; material pantalla: vidrio




Product technical data available on the label.
Dati tecnici del prodotto reperibili sull'etichetta.
Données techniques du produit disponibles sur l'étiquette.
Die technischen Daten des Produkts sind auf dem Etikett angegeben.
Datos técnicos del producto en la etiqueta.



This product contains a light source with energy efficiency class F, in accordance with EU 2019/2015 and subsequent changes.
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F, in accordo con UE 2019/2015 e successive modifiche.
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F, conformément à l'UE 2019/2015 et aux modifications ultérieures.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F gemäß EU 2019/2015 und nachfolgenden Änderungen.
El producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia energética F, de acuerdo con la UE 2019/2015 y los cambios posteriores.




Please read the following instructions carefully and keep for future reference.
Consigliamo di leggere con attenzione le seguenti istruzioni e di conservarle.
Lisez attentivement les instructions suivantes et conservez-les.
Bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durchlesen und gut aufbewahren.
Se aconseja leer con atención y conservar las siguientes instrucciones.



Always disconnect the power supply before installing the fixture or performing maintenance on it.
Prima di procedere all'installazione o alla manutenzione disinserire sempre l'energia elettrica.
Avant d'effectuer les opérations d'installation ou d'entretien, débranchez toujours l'appareil du réseau électrique.
Vor Installations- oder Wartungsarbeiten immer den Strom abschalten.
Antes de proceder a la instalación o al mantenimiento, desconectar siempre la energía eléctrica.



This fixture must be installed by a qualified electrician.
L'apparecchio deve essere installato da personale qualificato.
L'appareil doit être installé par du personnel qualifié.
Die Installation des Geräts darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.
El aparato debe ser instalado por personal cualificado.



Unauthorized alterations to or tampering with the product will invalidate the warranty.
Modifiche o manomissioni del prodotto, non autorizzate dall'azienda, annullano ogni condizione di garanzia.
Toute modification ou altération du produit, non autorisée par le fabricant, annule toutes les conditions de garantie.
Bei nicht vom Hersteller genehmigten Änderungen oder sachwidriger Verwendung des Produkts erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.
Las modificaciones o manipulaciones del producto que no estén autorizadas por el fabricante anulan todas las condiciones de garantía.



L&L Luce&Light reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.
Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.
Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et ne comportent la prise en charge, explicite ou implicite, d'aucune obligation de la part de la société L&L Luce&Light srl.
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen, weder implizit noch explizit, eine Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.
La información contenida en este documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no implica la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de L&L Luce&Light srl.




L&L Luce&Light will not be held responsible if its fixtures are not installed in accordance with local standards.
L'azienda L&L Luce&Light srl declina ogni responsabilità qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti.
La société L&L Luce&Light srl décline toute responsabilité dérivant d'une installation non conforme aux normes en vigueur.
Bei normwidriger Installation übernimmt L&L Luce&Light srl keine Haftung.
L&L Luce&Light srl declina toda responsabilidad en caso de que la instalación no se realice según las normas vigentes.



Product for indoor applications.
Prodotto per uso interno.
Produit pour intérieur.
Produkt für den Innenbereich.
Producto para interior.

With WDA00X / Con WDA00X / Avec WDA00X / Mit WDA00X / Con WDA00X


1



WDA00X


Screws and dowels not supplied
Viti e tasselli non forniti
 Vis et chevilles non fournies
Schrauben und Dübel werden nicht mitgeliefert
 Tornillos y tacos no incluidos

OR




You should assess the most suitable fastening system, based on the support type and the product's weight.
Valutare il sistema di fissaggio idoneo, in relazione al tipo di supporto ed al peso del prodotto.
 Évaluer le système de fixation approprié, en fonction du type de support et du poids du produit.
Geeignetes Befestigungssystem für die entsprechende Halterung und des Gewichts des Produkts beurteilen.
 Pensar en el sistema de fijación idóneo en relación con el tipo de soporte y el peso del producto.

2




The wiring must maintain the electrical insulation class of the product.
Il cablaggio deve mantenere la classe di isolamento elettrico del prodotto.
 Le câblage doit maintenir la classe d'isolation électrique du produit.
Die Verkabelung muss die Schutzklasse des Produkts erhalten.
 El cableado debe mantener la clase de aislamiento eléctrico del producto.

3



To screw
Avvitare
 Visser
 Verschrauben
 Atornillar

4




max. 355°

90°


max 350mA

3rd



Insulating tape
Nastro isolante
 Ruban isolant
Isolierband
 Cinta aislante

With WDA03X / Con WDA03X / Avec WDA03X / Mit WDA03X / Con WDA03X



WDA03X

1



You should assess the most suitable fastening system, based on the support type and the product's weight.


Valutare il sistema di fissaggio idoneo, in relazione al tipo di supporto ed al peso del prodotto.

Évaluer le système de fixation approprié, en fonction du type de support et du poids du produit.


Geeignetes Befestigungssystem für die entsprechende Halterung und des Gewichts des Produkts beurteilen.

Pensar en el sistema de fijación idóneo en relación con el tipo de soporte y el peso del producto.

Screws and dowels not supplied
Viti e tasselli non forniti
Vis et chevilles non fournies
Schrauben und Dübel werden nicht mitgeliefert
Tornillos y tacos no incluidos




2




To screw
Avvitare
Visser
Verschrauben
Atornillar

4



3




The wiring must maintain the electrical insulation class of the product.

Il cablaggio deve mantenere la classe di isolamento elettrico del prodotto.

Le câblage doit maintenir la classe d'isolation électrique du produit.

Die Verkabelung muss die Schutzklasse des Produkts erhalten.

El cableado debe mantener la clase de aislamiento eléctrico del producto.



Insulating tape
Nastro isolante
Ruban isolant
Isolierband
Cinta aislante

With WDA04X / Con WDA04X / Avec WDA04X / Mit WDA04X / Con WDA04X

WDA04X

3

CLACK!

Surface in ferromagnetic material
 Superficie in materiale ferromagnetico
 Surface en matériau ferromagnétique
 Oberfläche aus ferromagnetischem Material
 Superficie en material ferromagnético

1

1st

1st

2nd

To screw
 Avvitare
 Visser
 Verschrauben
 Atomillar

4

max. 355°

90°

2



The wiring must maintain the electrical insulation class of the product.
 Il cablaggio deve mantenere la classe di isolamento elettrico del prodotto.
 Le câblage doit maintenir la classe d'isolation électrique du produit.
 Die Verkabelung muss die Schutzklasse des Produkts erhalten.
 El cableado debe mantener la clase de aislamiento eléctrico del producto.

OR

1st



2nd

2nd

1st


max 350mA

Surface in ferromagnetic material
 Superficie in materiale ferromagnetico
 Surface en matériau ferromagnétique
 Oberfläche aus ferromagnetischem Material
 Superficie de hierro magnético




Insulating tape
 Nastro isolante
 Ruban isolant
 Isolierband
 Cinta aislante



With WGA01 / Con WGA01 / Avec WGA01 / Mit WGA01 / Con WGA01



With WGA08X / Con WGA08X / Avec WGA08X / Mit WGA08X / Con WGA08X




With WDA01X or WDA02X and WDA00X / Con WDA01X o WDA02X e WDA00X / Avec WDA01X ou WDA02X et WDA00X /
 Mit WDA01X oder WDA02X und WDA00X / Con WDA01X o WDA02X y WDA00X




With WDA01X or WDA02X and WGA01 / Con WDA01X o WDA02X e WGA01 / Avec WDA01X ou WDA02X et WGA01 /
 Mit WDA01X oder WDA02X und WGA01 / Con WDA01X o WDA02X y WGA01



WDA01X (h 150mm)
 WDA02X (h 300mm)




2



3




The wiring must maintain the electrical insulation class of the product.
 Il cablaggio deve mantenere la classe di isolamento elettrico del prodotto.
 Le câblage doit maintenir la classe d'isolation électrique du produit.
 Die Verkabelung muss die Schutzklasse des Produkts erhalten.
 El cableado debe mantener la clase de aislamiento eléctrico del producto.



4



max. 355°



PROJECTION ADJUSTMENTS / REGOLAZIONI PROIEZIONE / RÉGLAGES PROJECTION
EINRICHTUNG DER PROJEKTION / REGULACIÓN PROYECCIÓN




To avoid working with a hot product, we recommend making the settings in the early lighting up stages.

Per evitare di operare a prodotto caldo, consigliamo di effettuare le regolazioni nelle prime fasi di accensione.

Pour éviter de travailler avec un produit chaud, nous conseillons de procéder aux réglages dans les premières étapes de l'allumage.

Um zu vermeiden, dass Sie mit einem heißen Produkt arbeiten, empfehlen wir, bereits in der Anfangsphase vor Beleuchtung Anpassungen vorzunehmen.

Para evitar trabajar con un producto caliente, recomendamos hacer los ajustes en las primeras fases de iluminación.



Technical note:

This product consists of multiple optics for focusing the projection, which can be freely rotated along its axis.

Nota tecnica:

Questo prodotto è costituito da ottica multipla per messa a fuoco della proiezione, la quale può essere ruotata liberamente lungo il proprio asse.

Note technique:


Ce produit se compose d'une optique multiple pour la mise au point de la projection, qui peut être tournée librement le long de son axe.

Technischer Hinweis:


Dieses Produkt besteht aus einer Multi-Optik zur Projektioneinstellung, die stufenlos um ihre eigene Achse gedreht werden kann.

Nota técnica:

Este producto está constituido por una óptica múltiple para enfocar la luz, esta óptica se puede rotar libremente en el eje del aparato.



FOCUSING
MESSA A FUOCO
MISE AU POINT
EINSTELLUNG
ENFOCADO



The shape of the projection can be freely changed by shaping the light image with the fins.

Examples of possible shapes: square, rectangle, parallelogram, trapezoid, rhombus, semicircle, any irregular quadrilateral, etc.

La forma della proiezione può essere modificata liberamente agendo sulle alette.

Esempi di forme realizzabili: quadrato, rettangolo, parallelogramma, trapezio, rombo, semicerchio e qualsiasi quadrilatero irregolare, ecc.

La forme de la projection peut être modifiée librement en bloquant l'image lumineuse avec les ailettes.


Exemples de formes réalisables : carré, rectangle, parallélogramme, trapèze, losange, demi-cercle, tout quadrilatère irrégulier, etc.


Die Projektionsform kann frei geändert und das Lichtbild mit Hilfe der Schieberegler arretiert werden.

Beispiele möglicher Formen: Viereck, Rechteck, Parallelogramm, Trapez, Raute, Halbkreis, alle möglichen unregelmäßigen Vierecke usw.

La forma de la proyección se puede modificar libremente bloqueando la imagen de luz con las solapas.

Ejemplos de formas posibles: cuadrado, rectángulo, paralelogramo, trapecio, rombo, semicírculo, cualquier cuadrilátero irregular, etc





INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS / ANLEITUNG / INSTRUCCIONES





Step 1
Rotate the ring (1) to guide the inner lens (with a telescopic movement) and adjust the focusing of the projected light.

Fase 1
Ruotando l'anello (1), si guida la lente interna (con movimento telescopico), regolando così la messa a fuoco della proiezione.

Phase 1
En tournant la bague (1), il est possible de guider la lentille interne (par mouvement télescopique) afin de régler le mise au point de la projection.

Schritt 1
Durch Drehen des Rings (1) wird die Linse im Innern (mittels teleskopischer Bewegung) gesteuert und auf diese Weise die Fokussierung der Projektion eingestellt.

Fase 1
Rotando el anillo (1) se guía la lente interior (con movimiento telescópico), regulando así el enfoque de la proyección.



Step 2

Loosen the cylinder-head screw (3) so you can rotate the entire Light Shaper through 360° around the fitting (4) and direct the projection to the desired position.

Note: do not over-tighten the cylinder-head screw (3) to avoid damage to the threads.

Fase 2

Allentando la vite a testa cilindrica (3) l'intero sagomatore può essere ruotato di 360° intorno al raccordo (4), in modo da orientare la proiezione alla posizione desiderata.

Nota: non forzare eccessivamente il serraggio della vite a testa cilindrica (3) per evitare danneggiamenti alla filettatura.

Phase 2

En desserrant la vis à tête cylindrique (3) l'ensemble du projecteur de découpe peut pivoter à 360° autour du raccord (4), de manière à orienter la projection dans la position souhaitée.

Remarque : Ne pas trop serrer la vis à tête cylindrique (3) pour éviter d'endommager le filetage.


Schritt 2

Nach Lösen der Zylinderkopfschraube (3) kann der gesamte Konturenschieber um 360° um den Anschluss (4) gedreht werden, um die Projektion in die gewünschte Position zu bewegen. **Hinweis: Die Zylinderkopfschraube (3) nicht zu fest anziehen, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.**

Fase 2

Afrojando el tornillo con cabezal cilíndrico (3) se puede rotar 360° todo el perfilador alrededor del empalme (4), para orientar la proyección en la posición deseada.

Nota: no forzar excesivamente al apretar el tornillo con cabezal cilíndrico (3) para evitar daños en el cabezal.



Step 3

Rotating the knurled ring (2) adjusts the zoom of the projected light:

Fase 3

Ruotando l'anello zigrinato (2) si regola lo zoom della proiezione:

Phase 3

En tournant l'anneau (2), il est possible d'ajuster le zoom de la projection:

Schritt 3

Durch Drehen des gerändelten Rings (2) wird der Zoom der Projektion:

Fase 3

Rotando el anillo moleteado (2) se ajusta el zoom de la proyección:

Step 4

Move the four fins by hand (5) and rotate the Light Shaper to change the shape of the projection, as shown in the following examples:

Fase 4

Movimentare manualmente le 4 alette (5) e ruotare il sagomatore per modificare la forma della proiezione, come mostrato nei seguenti esempi:

Phase 4

Déplacer manuellement les 4 ailettes (5) et tourner le projecteur de découpe pour modifier la forme de la projection, comme le montrent les exemples suivants :

Schritt 4

Die 4 Schieberegler (5) von Hand bewegen, um die Projektionsform wie folgt zu ändern:


Fase 4

Mover a mano las solapas (5) y rotar el perfilador para modificar la forma de la proyección, como se muestra en los siguientes ejemplos:


STATE A / STATO A / ÉTAT A / ZUSTAND A / ESTADO A




CIRCLE
 ROTONDO
 ROND
 KREIS
 REDONDO




STATE B / STATO B / ÉTAT B / ZUSTAND B / ESTADO B



RECTANGLE
 RETTANGOLO
 RECTANGLE
 RECHTECK
 RECTÁNGULO




STATE C / STATO C / ÉTAT C / ZUSTAND C / ESTADO C




PARALLELOGRAM
 PARALLELOGRAMMA
 PARALLÉLOGRAMME
 PARALLELOGRAMM
 PARALELOGRAMO




STATE D / STATO D / ÉTAT D / ZUSTAND D / ESTADO D




TRAPEZIUM
 TRAPEZIO
 TRAPÈZE
 TRAPEZ
 TRAPÉCIO




STATE E / STATO E / ÉTAT E / ZUSTAND E / ESTADO E



IRREGULAR QUADRILATERAL
 QUADRILATERO IRREGOLARE
 QUADRILATÈRE IRRÉGULIER
 UNREGELMÄSSIGEN VIERECKS
 CUADRILÁTERO IRREGULAR




STATE F / STATO F / ÉTAT F / ZUSTAND F / ESTADO F



CUT-EDGE CIRCLE
 MARGINE DI TAGLIO ROTONDO
 TRANCHANT ROND
 SEITENRÄNDER RUND
 BORDE DE CORTE REDONDO






The individual lamps must be connected in series. Only power up the system once all the lamps have being connected.

Il collegamento dei singoli apparecchi LED va fatto sempre in serie. Alimentare l'impianto solo dopo che tutti gli apparecchi sono collegati.

Die LEDs immer in Reihe schalten. Anlage erst nach Anschluss aller Strahler mit Strom versorgen.

Branchez les spots à LED toujours en série. Alimentez l'installation seulement après avoir branché tous les spots.

La conexión de los focos LED se debe realizar siempre en serie. Alimentar la instalación sólo después de que todos los focos han sido conectados.



Only use power cables with an outer sheath. Do not use individual wires in input. Only use flexible cables in <PVC> plastic with an appropriate diameter (such as 2x0,20 Ø3 mm). Do not use rigid cables and/or ones with metal core insulation.

Utilizzare solo cavi di alimentazione in doppia guaina. Non entrare con fili singoli. Utilizzare solo cavi flessibili in plastica <PVC> di diametro adatto (tipo 2x0,20 Ø3 mm). Non utilizzare cavi rigidi e/o con anima metallica.

Utiliser uniquement des câbles d'alimentation à double gaine. Ne pas entrer avec des fils uniques. Utiliser seulement des câbles flexibles en plastique <PVC> ayant un diamètre approprié (type 2x0,20 Ø3 mm). Ne pas utiliser de câbles rigides et/ou avec âme métallique.

Nur doppelt Isolierte Netzkabel verwenden. Keine Einzeldrähte verwenden. Nur flexible <PVC>-plastikleitungen mit geeignetem Durchmesser verwenden (Typ 2x0,20 Ø3 mm). Keine starren Kabel bzw. keine Kabel mit Metallader verwenden.

Utilizar sólo cables de alimentación con doble cubierta. No entrar con cables con cubierta individual. Utilizar sólo cables flexibles en plástica <PVC> de diámetro adecuado (tipo 2x0,20 Ø3 mm). No utilizar cables rígidos y/o con alma metálica.



Only use SELV safety extra low voltage power supplies with Uout max= 60Vdc, compliant with IEC / EN 61347-2-13, protected against short circuit.

Utilizzare alimentatori a bassissima tensione di sicurezza tipo Selv con Uout max= 60Vdc, conformi alla IEC/EN 61347-2-13, protetti contro il cortocircuito.

Utilisez des boîtiers d'alimentation très basse tension de sécurité de type SELV Uout max= 60Vdc, conforme à IEC / EN 61347-2-13, protégé contre les courts-circuits.

Selv-Schutzkleinspannung Netzteile mit Uout max= 60Vdc, konform mit IEC / EN 61347-2-13, gegen Kurzschluss geschützt.

Utilizar alimentadores de muy baja tensión de seguridad tipo SELV con Uout max= 60Vdc, cumple con IEC / EN 61347-2-13, protegido contra cortocircuito.

The power supply to be used shall be approved by the Standard IEC/EN 61347-2-13 with SELV output and Short-circuit/overload protected. **L'alimentatore da utilizzare deve essere conforme alla norma IEC/EN 61347-2-13 con uscita SELV e protezione da cortocircuito/sovraccarico.** Le boîtier d'alimentation à utiliser doit être conforme à la norme CEI/EN 61347-2-13 avec sortie SELV et protection contre les courts-circuits/surcharges. **Das verwendete Netzteil muss der Norm EN 61347-2-13 entsprechen, über einen SELV-Ausgang sowie Kurzschluss- und Überlastschutz verfügen.** La fuente de alimentación utilizada debe cumplir con la norma CEI/EN 61347-2-13 con salida SELV y protección contra cortocircuitos/sobrecargas.

MAINTENANCE

Scheduled maintenance must be carried out once a year (Italian standards CEI 64-8/6) on all lighting devices, regardless of their appliance class and type of use. It must at least include the following operations:

MANUTENZIONE

Per tutti gli apparecchi di illuminazione, al di là della classe di appartenenza e del tipo di utilizzo, deve essere effettuata a cadenza programmata (1 volta l'anno) la manutenzione dell'installazione (norme CEI 64-8/6) che deve prevedere almeno le seguenti operazioni:

ENTRETIEN

Pour tous les appareils d'éclairage, indépendamment de la classe d'appartenance et du type d'utilisation, il faut effectuer à échéance programmée (1 fois par an) l'entretien de l'installation (normes CEI 64-8/6), qui doit prévoir au moins les opérations suivantes :

WARTUNG

Unabhängig von Klasse und Anwendungsbereich müssen alle Beleuchtungsanlagen in festgelegten Zeitabständen (einmal im Jahr) einer Wartung (gemäß CEI-Norm 64-8/6) unterzogen werden, die mindestens die folgenden Schritte umfasst:

MANTENIMIENTO

Para todos los aparatos de iluminación, independientemente de su clase y del tipo de uso, se debe realizar con periodicidad programada (1 vez al año) el mantenimiento de la instalación (normas CEI 64-8/6), que debe contemplar por lo menos las siguientes operaciones:



Periodically cleaning the fixtures to remove the built-up dirt from surfaces, gratings and screw heads.

Pulire periodicamente gli apparecchi per rimuovere gli accumuli di sporco che si depositano sulle superfici, sulle griglie e sulle teste delle viti.

Nettoyer périodiquement les appareils pour éliminer la saleté qui pourrait s'accumuler sur les surfaces, les grilles et sur les têtes des vis.

Die Leuchte regelmäßig reinigen, um Schmutzpartikel von Oberflächen, Gittern und Schraubenköpfen zu entfernen.

Limpiar periódicamente los aparatos para eliminar la suciedad acumulada que se puede depositar en las superficies, las rejillas y en las cabezas de los tornillos.



Checking tightness of screws on the various parts of the device.

Verificare il serraggio delle viti per le varie parti dell'apparecchio.

Vérifier le serrage des vis pour les diverses parties de l'appareil.

Schraubenanzug an allen Leuchtenteilen prüfen.

Verificar el ajuste de los tornillos de las distintas partes del aparato.



Checking that all cable glands and cables are intact and checking cable glands are tight.

Verificare l'integrità di tutti i pressacavi e dei cavi e verificare il serraggio dei pressacavi.

Vérifier l'intégrité de tous les presse-étoupes et des câbles, puis vérifier le serrage des presse-étoupes.

Intaktheit aller Kabel und Kabelverschraubungen sowie Anzug der Kabelverschraubungen prüfen.

Verificar la integridad de todos los prensaestopos y de los cables y verificar el ajuste de los prensaestopos.



Check that the glass or plastic screen is intact, and replace it if broken or damaged.

Verificare l'integrità dello schermo in vetro o plastica, sostituirlo in caso di rottura o danneggiamento.

Vérifier l'intégrité de la vitre en verre ou en plastique, la remplacer en cas de rupture ou d'endommagement.

Glas- oder Plastikabdeckung überprüfen und im Fall von Bruchstellen oder sonstigen Beschädigungen auswechseln.

verificar la integridad de la pantalla de vidrio o plástico y sustituirla en caso de rotura o daño.



In case of damage the components must be replaced (only by the Luce&Light srl) by original components and spare parts before using the fitting.

I componenti danneggiati vanno sostituiti (solo dall'azienda costruttrice) solo con ricambi originali prima di rimettere in funzione l'apparecchio.

Les composants endommagés doivent être remplacés (uniquement par le fabricant) seulement par des pièces de rechange d'origine avant de remettre l'appareil en fonction.

Ggf. beschädigte Bauteile dürfen ausschließlich mit Originalersatzteilen (und nur durch den Hersteller) ausgetauscht werden. Leuchte erst nach Austausch wieder in Betrieb nehmen.

Los componentes dañados deben ser sustituidos (sólo por parte del fabricante) exclusivamente con recambios originales antes de volver a activar el aparato.




The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. Only the manufacturer can replace the light source and guarantee the product's proper functioning.

La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito. Solo il costruttore può sostituire la sorgente luminosa garantendo un corretto funzionamento del prodotto.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé. Seul le fabricant peut remplacer la source lumineuse en garantissant le bon fonctionnement du produit.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden. Nur der Hersteller darf die Lichtquelle austauschen und so die ordnungsgemäße Funktion des Produkts sicherstellen.

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; Cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se reemplazará toda la luminaria. Solo el constructor puede sustituir la fuente de luz para garantizar el correcto funcionamiento del producto.



In case of diffuser damage change it before to switch on the fitting.

Sostituire lo schermo in caso di danneggiamento prima di riutilizzare l'apparecchio.

En cas de dommages, remplacer le diffuseur avant réutilisation de l'appareil.

Beschädigte Abdeckungen vor erneuter Inbetriebnahme austauschen.

En caso de difusor dañado cambiarlo antes de encender el aparato.



RG1/GR2 threshold distance: 1.37 m. Based on worst case for LED module, with max. drive current, narrowest optics and coldest CCT.

Distanza di soglia RG1/GR2: 1.37 m. Rif. alla condizione più sfavorevole del modulo LED alla max. corrente di pilotaggio, sull'ottica più stretta e CCT più fredda.

Distance seuil GR1 / GR2 : 1.37 m. Réf. à la condition la plus défavorable du module LED en courant de pilotage max., sur l'optique la plus étroite et la CCT la plus froide.

Grenzwert Mindestabstand RG1/GR2: 1.37 Meter. Dieser Grenzwert bezieht sich auf die ungünstigste Installationssituation des LED-Moduls, d. h. bei max. Gleichstrom. Bestückung mit der engsten Optik und kältester CCT.

Distancia de umbral de GR1/GR2: 1.37 m. Ref. a la condición más desfavorable del módulo LED a la máx. corriente de pilotaje, en la óptica más estrecha y CCT más fría.